



# PULSE CINEMA MINI

Multi-Room Streaming Soundbar

## DESIGN ÉLÉGANT QUI S'ADAPTE À VOTRE ESPACE

Le PULSE CINEMA MINI est une barre de son compacte qui offre un son puissant et haute performance sans envahir votre espace de vie. Qu'elle soit installée sous un écran ou posée sur un meuble, elle s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce tout en améliorant tout ce que vous entendez. Avec un profil minimaliste et une esthétique moderne, le PULSE CINEMA MINI est conçu pour compléter votre décoration et sublimer votre expérience de divertissement. Il constitue une alternative simple et élégante aux systèmes home cinéma encombrants et aux installations complexes de plusieurs composants.

## UN SON PUISSANT POUR LES PETITS ESPACES

Ne vous laissez pas tromper par sa taille : le PULSE CINEMA MINI offre un son puissant et détaillé pour les appartements, les condos et les petites pièces comme les chambres ou les salons. Accordé pour la clarté et la profondeur, il remplit votre pièce d'un son qui valorise les dialogues, la musique et les effets. Que vous receviez des amis ou que vous regardiez votre série préférée, le PULSE CINEMA MINI transforme les moments quotidiens en expériences immersives. C'est la solution parfaite pour ceux qui souhaitent un son premium sans sacrifier l'espace.

## BLUOS INTÉGRÉ POUR UN STREAMING FACILE

Grâce à BluOS™ intégré, le PULSE CINEMA MINI vous offre un accès instantané au streaming musical haute résolution, à l'audio multi-pièces et à un contrôle intuitif via l'application BluOS Controller. Regroupez-le sans fil avec d'autres enceintes Bluesound pour créer un système home cinéma immersif ou un système musical dans toute la maison. Compatible avec des intégrations tierces comme Crestron et Control4, le PULSE CINEMA MINI s'intègre parfaitement à votre mode de vie connecté.

## INSTALLATION ET PLACEMENT FLEXIBLES

Le PULSE CINEMA MINI a été conçu pour la simplicité. L'installation est facile grâce aux entrées HDMI eARC et optique, sans nécessiter de récepteur AV séparé. Son design discret garantit qu'il ne bloquera pas les écrans ni ne gênera la ligne de vue. Que vous le fixiez au mur ou le posiez sur un meuble multimédia, la barre de son s'adapte à votre espace avec un minimum de complications : branchez, connectez et profitez.

## EXTENSIBLE SANS EFFORT

Au fur et à mesure de vos besoins, le PULSE CINEMA MINI évolue avec vous. Ajoutez un PULSE SUB+ pour des basses plus profondes ou connectez une paire d'enceintes Bluesound haute performance pour un son surround sans fil. L'installation se fait entièrement via l'application BluOS Controller, pour un environnement propre et sans câbles. Avec une équipe d'assistance dédiée disponible si nécessaire, le PULSE CINEMA MINI est conçu pour rendre l'audio domestique premium simple et flexible.

## SPECIFICATIONS

- > Configuration d'enceintes 2.1
- > 8 haut-parleurs
- > Amplification DSP intelligente
- > Puissance système : 280 watts
- > Dolby Atmos®
- > Entrée HDMI eARC
- > Entrée optique TOSLINK
- > Entrée stéréo RCA
- > Sortie caisson de basses : filaire ou sans fil
- > 2 préréglages programmables à accès rapide
- > Interface utilisateur avec capteur de proximité
- > Plateforme multi-pièces sans fil BluOS™
- > Processeur quad-core 1,8 GHz ARM® Cortex™ A53
- > Streaming musical MQA et haute résolution, lecture DSD256
- > Intégration AirPlay 2
- > Spotify Connect + Tidal Connect, mode serveur local
- > Wi-Fi double bande + Ethernet Gigabit, BluOS™ Bonded Speaker Link
- > Bluetooth adaptatif deux voies aptX™
- > Apprentissage télécommande IR
- > Support mural inclus
- > Finitions : noir ou beige (tan)

# PULSE CINEMA MINI – SPÉCIFICATIONS

## AUDIO

Formats audio pris en charge	MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, OPUS
Formats audio haute qualité pris en charge / Support DSD	FLAC, MQA, ALAC, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS DSD256
Formats audio multicanaux pris en charge	Dolby® Digital, Dolby Atmos®, Dolby Digital Plus™, Dolby® TrueHD, *LPCM
Taux d'échantillonnage natifs	jusqu'à 192 kHz
Résolution	16-24 bits
Contrôles audio et égaliseur (EQ)	via l'application BluOS Controller
Distorsion	0,030 %
Réponse en fréquence	Amplificateur DSP intelligent
Amplification	280 W (puissance totale du système)
Puissance nominale de sortie	Tweeter : 0,75" (21 mm) x 2, 38 W chacun/Médiums : 1,5" (45 mm) x 2, 38 W chacun/Woofers : 4" (102 mm) x 2, 65 W chacun/Radiateurs passifs : 4" (102 mm) x 2
Haut-parleurs	2.1
Configuration des haut-parleurs	



Vue Frontale



Vue Arrière



## LOGICIEL & INTÉGRATIONS

Système d'exploitation	BluOS
Système d'exploitation de l'application de contrôle	iOS, Android, Windows, macOS
Processeur	ARM® Cortex™-A53, Quad-Core, 1,8 GHz par cœur
Partage de fichiers réseau pris en charge	Server Message Block (SMB), jusqu'à 200 000 fichiers
Prise en charge des pochettes d'album	JPG, PNG
Services de musique & webradios	23+
Intégrations tierces	AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready
Intégrations avec systèmes de contrôle	Crestron, Control4, RTI, Nice, URC, Lutron
Intégrations avec assistants vocaux	Amazon Alexa Skills

## CONNEXIONS

Alimentation	100-240 V AC
Ethernet/LAN	RJ45, Gigabit 1000 Mbps
Wi-Fi intégré	2x Wi-Fi 5 (802.11ac), double bande
Qualité Bluetooth	5.2 aptX Adaptive
Connectivité Bluetooth	Bidirectionnel (émission et réception)
Infrarouge (IR)	Capteur sur le panneau avant, avec fonction apprentissage IR
Entrée optique/analogique	Optique Toslink / RCA analogique
Entrée HDMI	HDMI eARC
Entrée USB	Type A (formaté FAT32 ou NTFS) – mode serveur local uniquement
Sortie casque	Bluetooth
Sortie caisson de basses	RCA x 1 / Sans fil vers PULSE SUB+

## INTERFACE UTILISATEUR & CONTRÔLE

Indicateur d'état	LED
Bouton Lecture/Pause	LED Sensitive
Boutons de contrôle du volume	LED Sensitive
Boutons piste précédente/suivante	Via l'application
Boutons de présélection	LED Sensitive x2
Capteur de proximité	Oui

## GÉNÉRAL

Finition	Noir / Beige
Conditions de stockage	-10°C à 50°C, 20% à 80% relative
Conditions de fonctionnement	0°C à 40°C
SKU/Version	P431
EAN	Noir: 0786357003245 Beige: 0786357003313

Creme: P431 T :0786357003313

## Accessoires Inclus

Cordon d'alimentation 120 V AC
Cordon d'alimentation 230 V AC
Câble Ethernet
Câble HDMI
Support mural
Garantie de montage mural
Boulons M6 pour montage mural x 2
Clé hexagonale pour montage mural
Guide de sécurité / garantie
Guide de configuration rapide